März 1939

Druckschrift
395 a

FREIWALD

228

GÖRLER

HOCHFREQUENZ-BAUTEILE

Inhaltsübersicht.

Vorwort.

Die Verwendung von **Hochfrequenz-Eisenkernspulen** ist heute Allgemeingut der ganzen Rundfunkindustrie. Die Ursache hierzu liegt in der Erkenntnis, daß eine Hochfrequenz-Eisenkernspule nicht nur ganz bedeutende elektrische Vorzüge mit sich bringt, sondern auch um ein Vielfaches kleinere Dimensionen besitzt als eine nur annähernd gleich gute Luftspule. Die kleinen Abmessungen ziehen ihrerseits geringen Platzbedarf und damit eine nicht unbedeutende Rohstoffersparnis — einen heute besonders wichtigen Faktor — nach sich.

Als erstes Unternehmen, das den Gedanken der Eisenkernspule in Hochfrequenzkreisen propagierte und gegen die zunächst ablehnende Haltung der Rundfunkindustrie schließlich zum Siege führte, verfügen wir über mehrjährige Erfahrungen in der Verwendung von Hochfrequenzeisenkernen, ihrer zweckmäßigsten Formgebung, Bewickelung und Montage. — Es ist uns gelungen, unser bisheriges HF-Eisen in einer noch größeren Vollkommenheit herzustellen. Wir bringen dieses Material unter dem Namen **„Amenal"** in den Handel. In Zukunft werden auch alle normalen Listentypen mit diesem Eisen versehen.

Das Eisen wird u. a. auch mit einer wesentlich höheren Permeabilität und mit einem beträchtlich verkleinerten Temperatur-Koeffizienten der Permeabilität geliefert, so daß es möglich ist, Induktivitäten herzustellen, deren Temperaturgang null ist, oder aber einen in gewissen Grenzen beliebig von null abweichenden Wert besitzt.

„Amenal stellt also unser verbessertes Hochfrequenzeisen dar".


Im Zuge der Entwicklung entstand bei uns auch ein geeignetes Hochfrequenz-Isoliermaterial, **das Amenit,** das infolge seiner geringen dielektrischen Verluste, hohen Isolationseigenschaft und seiner guten Eignung zu beliebiger Formgebung neben den Hochfrequenzeisenkernen überall da in unseren Spulensätzen und Bauteilen Verwendung findet, wo es zur Aufrechterhaltung der mit Hilfe unseres Hochfrequenzeisens erzielten Verlustarmut notwendig ist.

Unsere HF-Spulensätze sind unter Berücksichtigung des besten elektrischen Wirkungsgrades wie größter mechanischer Festigkeit und Beständigkeit aufgebaut. Die Spulensätze werden vor Verlassen des Werkes in ihren Selbstinduktionswerten genau aufeinander abgeglichen. Diese Genauigkeit ist so groß, daß auch bei Spulensätzen, die zu verschiedenen Zeitpunkten gekauft wurden, einwandfreier Gleichlauf der Schwingungskreise des Empfängers erzielt wird. Eine nachträgliche Abgleichung der Spulensätze im Gerät ist also überflüssig. Es ist allein notwendig, die Verschiedenheit der Schaltkapazitäten in den einzelnen Schwingungskreisen, die durch die Verdrahtung bedingt ist, mit Hilfe der an den Drehkondensatoren angebrachten Trimmer einmalig auszugleichen.

Die Einstellschrauben der aufeinander abgeglichenen Spulensätze sind versiegelt. Die Garantie für die Spulensätze erlischt, sobald diese Siegel beschädigt sind!

Die Görler-Hochfrequenzspulensätze sind als Schaltertypen mit durchgehender Achse und Abschirmhaube und auch ohne Schalter und Abschirmhaube lieferbar. Ihrem verschiedenen Verwendungszweck entsprechend, sind **die Selbstinduktionswerte** der einzelnen Typenreihen **nicht gleich. Es muß daher beachtet werden, welche Spulensätze zueinander passen.**

1. Görler-Hochfrequenzbandfilter
mit eingebauten Silberkontakt-Wellenschaltern




Type F 132

Type F 132

Wellenbereich: 200-600, 800-2000 m
Abmessungen: 75x45x135 mm
Gewicht: 0,42 kg
Schaltbild Nr. 638 (Seite 5) Preis RM **18,—**


Das Bandfilter F 132 eignet sich besonders für den Bau von Geradeaus-Empfängern.



Type F 172 u. F 172 Spez.

Type F 172

Wellenbereich: 25—55 m (als Einzelkreis)
200-600, 800-2000 m (als Bandfilter)
Abmessungen: 75x45x135 mm
Gewicht: 0,44 kg
Schaltbild Nr. 638 (Seite 5) Preis RM **20,—**





Resonanzkurve eines Görler-HF-Bandfilters für 250 bezw. 600 m


Type F 172 „Spezial" Preis RM 20,—


Wellenbereich, Abmessungen und Anschlußbezeichnungen wie F 172, nur ist das nach dem Chassis führende Ende der Antennen-Ankopplungsspule gesondert herausgeführt, so daß die Antennenspule auch als Anoden-Ankopplungsspule verwendet werden kann.


Die Anwendung des Bandfilters F 172 und F 172 Spezial beschränkt sich auf den Bau von Superhet-Empfänger. Bei Kurzwellenempfang ist die Antenne über einen Kondensator von 15—20 pF direkt an die Klemme „7" zu legen.












Anschlußbezeichnung für Doppeltrimmer F 217 (Seite 27)

2. Görler-HF-Transformer
mit eingebauten Silberkontakt-Wellenschaltern


Type F 160

Type F 160


Antennentransformer mit hochinduktiver Antennen-Ankopplung für Ein- und Mehrkreis-Empf.

Wellenbereich: 200-600, 800-2000 m

Abmessungen: 50x45x120 mm

Gewicht: 0,29 kg

Schaltbild Nr. 708 (Seite 5) Preis RM **12,—**


Type F 161

Type F 161


Kopplungs- und Audion-Transformer, **nur für Mehrkreis-Empfänger geeignet!**

Wellenbereich: 200—600, 800—2000 m

Abmessungen: 50x45x120 mm

Gewicht: 0,28 kg

Schaltbild Nr. 844 (Seite 5) Preis RM **10,80**


Type F 133

Type F 133


Kopplungs- und Audion-Transformer, **nur für Mehrkreis-Empfänger geeignet,** passend zum Bandfilter F 132.

Wellenbereich: 200—600, 800—2000 m

Abmessungen: 50x45x120 mm

Gewicht: 0,28 kg

Schaltbild Nr. 639 (Seite 5) Preis RM **12,—**



Type F 270

Type F 270

Allwellen-Antennen-Transformer mit hochinduktiver Antennenankopplung für Ein- und Mehrkreis-Empfänger.


Wellenbereich: ca. 13-20, 19-26, 25-68, 200-600 und 800-2000 m
Abmessungen: 130x70x110 mm
Gewicht: 0,5 kg
Schaltbild Nr. 858 (Seite 8)

Preis RM **22,20**

Schalterdiagramm für F 270, F 271

Bereich	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	S_{12}	S_{13}	S_{14}
I 13 - 20 m	●	●	●											
II 19 - 26 m				●	●	●						●		
III 25 - 68 m				●		●		●				●		
IV 200 - 600 m								●	●	●	●		●	●
V 800 - 2000 m								●	●		●			●
VI Tonabnehmer							●	●						

Die Schalterkontakte 1—14 sind in ihrer Stellung von links nach rechts laufend, von der Trennkontaktseite aus gesehen, gezeigt.



Type F 271


Type F 271


Kopplungs- und Audion-Transformer, **nur für Mehrkreis - Empfänger geeignet!**


Wellenbereich: ca. 13-20, 19-26, 25-68, 200-600 und 800-2000 m
Abmessungen: 130x70x110 mm
Gewicht: 0,5 kg
Schaltbild Nr. 859 (Seite 8)


Preis RM **22,20**

Bei den HF-Transformern F 270, F 271 wird bei den Schalterstellungen „kurz" automatisch ein Verkürzungskondensator eingeschaltet, der den eigentlichen Abstimmkondensator elektrisch auf ca. 100 cm verkleinert, wodurch gerade auf diesen Bereichen eine bequemere Abstimmung ermöglicht wird. Die Universalspulen sind durch eine Aluminiumhaube abgeschirmt.



F 270
F 21
GÖRLER 858


F 270
F 271
F 21
GÖRLER 859


F 116
F 141
F 1
F 21
oben: Mittelwelle
unten: Langwelle
GÖRLER 847



F 40
F 143
F 1
F 21
oben: Mittel-welle.
unten: Lang-welle.
GÖRLER 848

3. HF-Transformer
ohne eingebauten Wellenschalter


Type F 141


Type F 141

Antennentransformer mit hochinduktiver **Antennenankopplung** für Ein- und Mehrkreis-Empf.
Wellenbereich: 200—600, 800—2000 m
Abmessungen: 25x40x80 mm
Gewicht: 0,08 kg
Schaltbild Nr. 847 (Seite 8) Preis RM **5,70**


Type F 143


Type F 143

Antennentransformer mit niederinduktiver Antennenankopplung für Ein- u. Mehrkreis-Empfg.
Wellenbereich: 200—600, 800—2000 m
Abmessungen: 25x40x80 mm
Gewicht: 0,075 kg
Schaltbild Nr. 848 (Seite 8) Preis RM **5,10**


Type F 144


Type F 144

Kopplungs- und Audion-Transformer, **nur für Mehrkreis-Empfänger,** passend zu F 141, F 143.
Wellenbereich: 200—600, 800—2000 m
Abmessungen: 25x40x80 mm
Gewicht: 0,075 kg
Schaltbild Nr. 706 (Seite 11) Preis RM **5,10**


Type F 42

Type F 42

Antennen- und Audion-Transformer für Reise-Empfänger mit niedriger Anodenspannung.
Wellenbereich: 200-600, 800-2000 m
Abmessungen: 30x35x80 mm
Gewicht: 0,09 kg
Schaltbild Nr. 666 (Seite 11)
Preis RM **5,10**



Anschluß-bezeichnungen für F 42:

4. Görler-Oszillatoren

mit und ohne eingebauten Wellenschalter




Type F 35

Type 35: Oszillator für 1600 kHz ZF
Wellenbereich: 200—2000 m
Abmessungen: ⌀ 40 mm, Höhe 50 mm
Gewicht: 0,05 kg
Schaltbild Nr. 764 (Seite 11) (nur für ACH 1, ECH 11, CCH 1) Preis RM **6,—**




Type F 145: Oszillator für 442 kHz ZF
Wellenbereich: 200—600, 800—2000 m
Abmessungen: 45x50x85 mm
Gewicht: 0,11 kg
Schaltbild Nr. 934 (Seite 11) (für AK 2)
Preis RM **7,20**



Type F 145


Type F 178: Oszillator für 442 kHz
Wellenbereich: 25-55; 200-600, 800-2000 m
Abmessungen: 75x45x135 mm
Gewicht: 0,36 kg
Schaltung Nr. 770 (Seite 13) (für AK 2 u. ECH 11)
Preis RM **13,50**



Type F 178



Type F 274




Oszillator für 468 kHz ZF
Wellenbereich: ca. 13-20, 19-26, 25-68, 200-600 und 800-2000 m
Abmessungen: 130x70x110 mm
Gewicht: 0,5 kg
Schaltbild Nr. 889 (Seite 13)
Preis RM **27,—** (für AH 1 mit AC 2 und ECH 11)

passend zum HF-Transformer F 270, F 271.


Schalterdiagramm für F 274


Bereich	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}
I 13- 20 m	●	●									
II 19- 26 m			●	●		●					
III 25- 68 m			●		●	●					
IV 200-600 m					●		●	●			
V 800-2000 m					●				●	●	
VI Tonabnehmer					●						●


Die Schaltkontakte 1—11 sind in ihrer Stellung von links nach rechts laufend, von der Trennkontaktseite aus gesehen, gezeigt.




Allwellen-Oszillator F 274


F 35
GÖRLER 764


F 42
F 21
-
+
GÖRLER 666


F40
F143
F144
F1
F21
oben: Mittel-welle.
unten: Lang-welle.
GÖRLER 706


ZF
KK2
F 145
Lang
S1
S2
+ 120
GÖRLER 934

5. Görler-Zwischenfrequenzbandfilter



Type F 55


Type F 55: Zwischenfrequenz-Bandfilter 1600 kHz
Bandbreite 9 kHz
Abmessungen: ⌀ 40 mm, Höhe 110 mm
Gewicht: 0,095 kg
Schaltbild Nr. 771 (Seite 13) Preis RM **8,—**



Type F 148 u. F 156

Type F 148: Zwischenfrequenz-Transformer 375 kHz
Abmessungen: ⌀ 40 mm, Höhe 60 mm
Gewicht: 0,09 kg
Schaltbild Nr. 813 (Seite 13) Preis RM **6,60**

Type F 156: Zwischenfrequ.-Transformer 1600 kHz mit eingebautem Gitterwiderstand und Kondensator
Abmessungen: ⌀ 40 mm, Höhe 60 mm
Gewicht: 0,09 kg
Schaltbild Nr. 772 (Seite 13) Preis RM **6,60**


F 157

Type F 157: Zwischenfrequenz-Bandfilter 442 kHz.
Bandbreite regelbar von 3—12 kHz.
Abmessungen: ⌀ 40 mm, Höhe 125 mm
Gewicht: 0,17 kg
Schaltbild Nr. 718 und 719 (Seite 14)
Preis RM **9.—**

Type F 158: Zwischenfrequenz-Bandfilter 442 kHz,
Bandbreite regelbar von 3—12 kHz.
Abmessungen: 75x47x95 mm
Gewicht: 0,2 kg — Schaltbild Nr. 890 (Seite 14)
Preis RM **11,40**

Type F 159: Zwischenfrequenz-Bandfilter 468 kHz,
sonst wie F 158 Preis RM **11,40**




F 158, F 159


Type F 167: Zwischenfrequenz-Bandfilter 442 kHz,
Bandbreite regelbar von 3—12 kHz.
Ausführung und Abmessungen wie F 158, jedoch mit Mittelanzapfungen versehen, ohne Gitteranschluß am Kopfende, ausschließlich für **Stahlröhren-Empfänger.**
Schaltbild 1013 (Seite 14) Preis RM **11,40**





F 167, F 168


Type F 168: Zwischenfrequenz-Bandfilter 468 kHz,
Bandbreite regelbar von 3—12 kHz.
Ausführung und Abmessungen wie F 159, jedoch mit Mittelanzapfungen versehen, ohne Gitteranschluß am Kopfende, ausschließlich für **Stahlröhren-Empfänger.**
Schaltbild 1013 (Seite 14) Preis RM **11,40**



CK
CL
CP
F 178
GÖRLER 770


ZF
AH1
F 274
AC2
- Gittervorsp.
GÖRLER 889


F 55
F 23
GÖRLER 771


CK 1
F 148
A-Empf.
E-Empf.
GÖRLER 813


F 156
F 23
GÖRLER 772




Für Röhren mit am Kolben herausgeführter Anode

Für Röhren mit am Kolben herausgeführtem Gitter

Anschlußbezeichnung F 167/F 168
1 Anode
2 Anzapfung
3 + Anodenspannung
4 Gitter
5 Anzapfung
6 Gittervorspannung
7 Rückkopplungs-Spule

6. Görler-HF-Drosselspulen und Antennen-Vorsatz-Spulen mit Amenal-Kern.



Ansicht der Drosseln
Type F 21
Type F 22
Type F 23
Type F 25

Type F 21 (200—3000 m)

L = 35 mHy max. Belastung 10 mA
R = 85 Ohm
Abmessungen: Ø 25 mm, Höhe 35 mm
Gewicht: 0,025 kg Preis RM **1,80**

Type F 22 (2000—6000 m)


L = 120 mHy
R = 260 Ohm
Abmessungen und Gewicht wie F 21.
Preis RM **2,10**

Type F 23 (20—150 m)

L = 0,6 mHy
R = 18 Ohm
Abmessungen und Gewicht wie F 21 Preis RM **1,80**

Type F 25 (Eingangs-Filterdrossel)

L = 0,14 mHy
R = 300 Ohm
Abmessungen und Gewicht wie F 21 Preis RM **1,60**




Type F 40

Type F 40

Antennenvorsatzspule für Wellenbereich 200-600 und 800-2000 m. Die Spule dient zur Verschiebung der Antennenresonanz und damit zur Erzielung gleichmäßiger Verstärkung über den gesamten Empfangsfrequenzbereich. Verwendbar zum HF-Transformer F 143.

Abmessungen: 13x30x40 mm — Gewicht 0,03 kg
Schaltbild Nr. 848 (Seite 8) Preis RM **1,50**




Type F 116

Type F 116

Antennenwähler zur Grobabstimmung der Antenne. Verwendbar für HF-Transformer F 160 und F 141.


Abmessungen: Ø 60 mm, Höhe 50 mm
Gewicht: 0,125 kg
Schaltbild Nr. 847 (Seite 8) Preis RM **4,80**

7. Görler-Niederfrequenz-Drosselspulen
mit Amenal-Kern




F 119

Type F 119: Klangregler-Drossel.
L = 0,3 Hy R = 550 Ω
Abmessungen: 50x25x35 mm
Gewicht: 0,06 kg
Schaltbild Nr. 879 (Seite 17) Preis RM **3,—**




F 162

Type F 162: Ueberlagerungssieb (9 kHz-Sperre)
L = 0,1 Hy + 3000 pF R = 230 Ω
Abmessungen: 50x25x35 mm
Gewicht: 0,06 kg
Schaltbild Nr. 822 (Seite 17) Preis RM **3,60**




F 284


Type F 284: Entzerrer-Drossel.
L = 0,14 Hy R = 280 Ω
Abmessungen: 37x25x35 mm
Gewicht: 0,06 kg
Schaltbild Nr. 936 (Seite 17) Preis RM **6,—**





AKT 285


Type AKT 285: Resonanzdrossel für Tonselektion
L = 8,5 Hy R = 4300 Ω
Abmessungen: 45x45x55 mm
Gewicht: 0,325 kg
Schaltbild Nr. 935 (Seite 17) Preis RM **14,40**















Lage der Anschlüsse am Sperrkreis
Type F 17 und F 18


8. Görler-Sperrkreise
mit Amenal-Kern



Type F 10 und F 11

Type F 10: Einbau-Sperrkreis.
Wellenbereich: 200—600 m
Abmessungen: ⌀ 65 mm, Höhe 35 mm
Gewicht: 0,1 kg
Schaltbild Nr. 947 (Seite 17) Preis RM **4,50**


Type F 11: Einbau-Sperrpreis.
Wellenbereich: 800—2000 m
sonst wie F 10 Preis RM **4,50**



Type F 17 und F 18

Type F 17: Vorsatz-Sperrkreis.
Wellenbereich: 200—600 m
Abmessungen: ⌀ 65 mm, Höhe 70 mm
Gewicht: 0,13 kg
Schaltbild Nr. 947 (Seite 17) Preis RM **5,10**

Type F 18: Vorsatz-Sperrkreis.
Wellenbereich: 200—600, 800—2000 m
sonst wie F 17 Preis RM **6,90**




Type F 82




Type F 82: Doppel-Sperrkreis für VE.
Wellenbereich: 200—600, 800—2000 m
mit eingebautem Antennen-Wahlschalter.
Gewicht: 0,285 kg
Preis RM **11,70**




Type F 210 u. F 212





Type F 210: Aufsteck-Sperrkreis.
Wellenbereich: 200—600 m
Abmessungen: 47x55x95 mm
Gewicht: 0,125 kg Preis RM **5,70**





Type F 212: Aufsteck-Sperrkreis.
Wellenbereich: 200—600, 800—2000 m
Abmessungen wie F 210
Gewicht: 0,165 kg Preis RM **8,40**



Antenne
Erde
Antenne
1
2
3
4
5
6
Sr.
Ss.
GÖRLER 842


Antenne
Erde
Antenne
1
2
3
4
5
6
Sr.
Ss.
GÖRLER 841



Antenne
Erde
Antenne
1
2
3
4
5
6
Sr.
Ss.
GÖRLER 840


12
11
10
4
9
8
2
Lang-wellen
Mittelwellen
GÖRLER 818


500 cm
5000 cm
A
E
8
10
9
12
11
2
4
GÖRLER 671


Sr.
Ss
1
2
3
4
5
6
GÖRLER 843

9. Görler-Selektions- und Saugkreise
mit Amenal-Kern



F 15, F 20

Type F 15: Selektionskreis zur Erhöhung der Trennschärfe.


Wellenbereich: 200—600 m
Abmessungen: ⌀ 100 mm, Höhe 85 mm
Gewicht: 0,3 kg

Preis RM **11,70**

Type F 20: Selektionskreis zur Erhöhung der Trennschärfe.

Wellenbereich: 200—600, 800—2000 m
Abmessungen: ⌀ 100 mm, Höhe 85 mm
Gewicht: 0,32 kg
Schaltbild Nr. 840, 841, 842, 843 (Seite 19)

Preis RM **13,80**




F 49

Type F 49: Selektionskreisspule.

Wellenbereich: 200—600, 800—2000 m
Abmessungen: 25x40x55 mm (wird ohne Füße geliefert)
Gewicht: 0,075 kg
Schaltbild Nr. 671, 818 (Seite 19)

Preis RM **4,80**



Type F 163: Saugkreis für Zwischenfrequenz 442 kHz

Abmessungen: ⌀ 40 mm, Höhe 60 mm
Gewicht: 0,09 kg
Schaltbild Nr. 833 (Seite 14) Preis RM **6,60**




F 163 und F 164

Type F 164: Saugkreis für Zwischenfr. 468 kHz

Abmessungen: ⌀ 40 mm, Höhe 60 mm
Gewicht: 0,09 kg
Schaltbild Nr. 833 (Seite 14) Preis RM **6,60**


10. Görler-Störschutzgeräte
mit Amenal-Kern



F 122


Type F 122: Vorsatz-Filter,
Dauer-Stromstärke 2 Amp.
Abmessungen: ⌀ 100 mm, Höhe 40 mm
Gewicht: 0,38 kg Preis RM **12,—**

Type F 123: Einzelner Erdungssockel zum Filter F 122, um das Filter auch an anderen Steckdosen beliebig verwenden zu können.
Abmessungen: ⌀ 63 mm, Höhe 25 mm
Gewicht: 0,03 kg Preis RM **1,20**




F 206

Type F 206: Einbau-Filter, Dauer-Stromstärke 1,2 Amp.
Abmessungen: 60x70x70 mm
Gewicht: 0,25 kg
Schaltbild Nr. 937 (Seite 14) Preis RM **6,75**



F 3

Type F 3: Hexoden-Kappe, passend für jede Röhre
Abmessungen: ⌀ 40 mm, Höhe 50 mm
Gewicht: 0,02 kg Preis RM **0,90**




F 130


Type F 130: Gitter-Anschlußkappe mit 15 cm langem Abschirmkabel
Gewicht: 0,024 kg Preis RM **1,40**

11. Görler-Spulenbaukästen


mit Amenal-Kern




F 201



Type F 201: Spulenbaukasten, bestehend aus: Amenal-Kern, Abgleichscheibe, Spulenkörper, Kontaktleiste und Zubehörteilen.
Gewicht: 0,025 kg
Wickelangaben lt. Wickeltabelle (Seite 23).
Preis RM **1,95**



F 202



Type F 202: Spulenbaukasten, bestehend aus: HF-Eisen-Pilz, HF-Eisen-Topf, Abgleichscheibe, Spulenkörper und Gehäuse.
Gewicht: 0,025 kg
Wickelangaben lt. Wickeltabelle (S. 23)
Preis RM 1,95




F 204

Type F 204: Litzenpackung.
Inhalt: 15 m HF-Litze 25x0,05 mm sowie 50 m HF-Litze 5x0,07 mm.
Gewicht: 0,019 kg Preis RM **1,50**


Type F 134: Spulenkörperpackung. Inhalt: 10 St., passend für F 201. Gewicht: 0,01 kg.
Preis RM **1,30**

Type F 135: Spulenkörperpackung. Inhalt: 10 St. passend für F 202. Gewicht: 0,01 kg.
Preis RM **1,30**




Type F 256 zerlegt

Type F 256: Kurzwellen-Steckspulen-Wickelkörper mit Amenal-Kern zum Abgleich.
Abmessungen: ⌀ 40 mm, Höhe 90 mm. Gewicht: 0,075 kg. Wickelangaben lt. Bpl. Nr.151
Preis RM **3,80**



Type F 209: Kurzwellen-Wickelkörper mit Amenal-Abgleichkern.
Abmessungen: ⌀ 30 mm, Höhe 80 mm
Gewicht: 0,03 kg
Wickeldaten wie F 256 Preis RM **2,80**



F 209


Type F 280: Fertiggewickelter Kurzwellenspulensatz für Einkreis-Empfänger (siehe Bauplan Nr. 151), bestehend aus 4 Kurzwellenspulen, Wellenbereich 13,9—90 m. Erforderliche Parallelkapazität 85 cm Preis RM **22,80**

Type F 281: Fertiggewickelter Kurzwellenspulensatz für Oscillatorschaltungen in Verbindung mit F 280, Wellenbereich 13,9—90 m. Erforderliche Parallelkapazität 85 cm
Preis RM **22,80**


Wickelangaben lt. Tabelle passend für Spulenkörper F 201
Wickelangaben für F 202: etwa 10% geringere Windungszahlen

Verwendungszweck	Wellenbereich in m	Induktivität in mHy	Wickelschema	Wicklung	Windungszahl	Drahtsorte	Wicklungsenden
Antennenkreisspule (1. HF-Stufe)	200-600	0,18	I	Abstimmspule	71	25x0,05	3→6
				Ankopplung	23	0,1	1 4
	800-2000	1,8	I	Abstimmspule	225	5x0,07	3→6
				Ankopplung	50	0,1	1 4
Zwischenkreisspule (2. bezw. 3. HF-Stufe)	200-600	0,18	I	Abstimmspule	71	25x0,05	3→6
				Ankopplung	35	0,1	1 4
	800-2000	1,8	I	Abstimmspule	225	5x0,07	3→6
				Ankopplung	115	0,1	1 4
Zwischenkreissp. mit Rückkopplg. (Audionstufe)	200-600	0,18	II	Abstimmspule	71	25x0,05	3 6
				Rückkopplung	8	0,1	2→5
				Ankopplung	35	0,1	1 4
	800-2000	1,8	II	Abstimmspule	225	5x0,07	3 6
				Rückkopplung	20	0,1	2→5
				Ankopplung	115	0,1	1 4
Antennenkreissp. mit Rückkopplg. (Einkreisempfäng.)	200-600	0,18	II	Abstimmspule	71	25x0,05	3 6
				Rückkopplung	10	0,1	2→5
				Ant.-Ankopplg.	23	0,1	1 4
	800-2000	1,8		Abstimmspule	225	5x0,07	3 6
				Rückkopplung	25	0,1	2→5
				Ant.-Ankopplg.	50	0,1	1 4
Sperrkreisspule	200-600	0,22	III	Spule mit	46	25x0,05	1→3
				Anzapfung	32	25x0,05	3 6
	800-2000	2,2	III	Spule mit	150	5x0,07	1→3
				Anzapfung	100	5x0,07	3 6
ZF-Bandfilter Anodenspule	f=442 kHz	0,41	IV	Abstimmspule	107	5x0,07	3→6
				Parallel-Kond.	220 cm		
ZF-Bandfilter Gitterspule	f=442 kHz	0,41	IV	Abstimmspule	107	5x0,07	3→6
				Rückkopplung	8	0,1	2 5

Der Selbstbau von Oszillatoren ist nicht zu empfehlen. Fertige Oszillatorspulen einschl. Abgleichtrimmer, passend zu ZF-Filtern 442 kHz, sind unter Type F 178 von uns erhältlich. Siehe Seite 10.



12. Amenit-Nockenschalter



Nockenschalter, fertig montiert.

Edelmetallkontakte und **hoher Kontaktdruck** sichern einwandfreien Stromdurchgang. Die Herstellung der mit den Kontaktfedern in Berührung stehenden Isolierteile aus unserem hochwertigen **Isoliermaterial Amenit** bewirkt große Verlustarmut. Die zweckmäßige Ausgestaltung der Federsätze und die Möglichkeit der Einschaltung von **Abschirmwänden** zwischen einzelnen Federsätzen sichert **Kapazitätsarmut** und vermeidet wilde Kopplungen über den Schalter.

Federsatz	1	2	3	4	5	6
Stellung 1	•	•	•		•	•
Stellung 2			•			
Stellung 3				•		
Stellung 4			•			

F 220

Type F 220

Görler-Amenit-Nockenschalter für Bauplan 132a, fertig montiert.
Abmessungen: 50x60x100 mm
Gewicht: 0,16 kg Preis RM **3,90**

Federsatz	S_1	S_2	S_{12}	S_{11}	S_{10}	S_9	S_3	S_4	S_8	S_7	S_5	S_6
aus												
200–600 m	•	•			•	•	•	•	•		•	•
800–2000 m				•		•			•			
Tonabnehmer			•			•				•		

F 221

Type F 221

Görler-Amenit-Nockenschalter für Bauplan 111, fertig montiert.
Abmessungen: 50x60x150 mm
Gewicht: 0,25 kg Preis RM **7,80**

Schalter	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
200-600	•	•	•	•		
800–2000						
Tonabnehmer					•	•
800–2000						

F 222

Type F 222

Görler-Amenit-Nockenschalter für Bauplan 102, fertig montiert.
Abmessungen: 50x60x150 mm
Gewicht: 0,24 kg Preis RM **7,20**

Schalter	S_1	S_2	S_3	S_4
Ein				•
200–600	•	•	•	•
800–2000				•
Aus				

F 223

Type F 223

Görler-Amenit-Nockenschalter für Bauplan 140, fertig montiert.
Abmessungen: 50x60x65 mm
Gewicht: 0,12 kg Preis RM **3,90**

Amenit-Nockenschalter

Schalter	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
10–90	●		●	●	●	●
200–2000		●				
10–90	●		●	●	●	●
200–2000		●				

F 224

Type F 224

Görler-Amenit-Nockenschalter für Bauplan 153, fertig montiert.
Abmessungen: 50x60x100 mm
Gewicht: 0,16 kg Preis RM **3,90**

Schalter	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
13–20	●					
19–26		●				
25–71			●			
200–600				●		
800–2000					●	
Tonabnehmer						●

F 225

Type F 225

Görler-Amenit-Nockenschalter für Bauplan 117, 118, 119, fertig montiert.
Abmessungen: 50x60x65 mm
Gewicht: 0,15 kg Preis RM **3,90**

Schalter	S_1	S_2	S_3	S_4
200–600m	●		●	
800–2000m		●		○

F 226

Type F 226

Görler-Amenit-Nockenschalter für Bauplan 141, fertig montiert.
Abmessungen: 60x40x50 mm
Gewicht: 0,10 kg Preis RM **3,50**

Federsatz	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
200–600m	●	●	●			●
800–2000m				●		●
Tonabnehmer					●	
aus						

F 227

Type F 227

Görler-Amenit-Nockenschalter für Bauplan 120, fertig montiert.
Abmessungen: 50x60x150 mm
Gewicht: 0,25 kg Preis RM **7,20**

Federsatz	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	S_{12}	S_{13}	S_{14}	S_{15}	S_{16}	S_{17}	S_{18}
Stellung I	●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Stellung II																		
Stellung III		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Stellung IV																		

10608

Type 10608

Spezial-Amenit-Schalter, 18 polig, für Röhrenprüfgerät lt. Funk Nr. 10/1937.
Abmessungen: 50x60x190 mm
Gewicht: 0,37 kg Preis RM **18,—**

Type 10609

Spezial-Amenit-Schalter, 22 polig, für Röhrenprüfgerät lt. Funk Nr. 10/1937.
Abmessungen: 50x60x190 mm
Gewicht: 0,39 kg Preis RM **20,—**

Federsatz	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	S_{12}	S_{13}	S_{14}	S_{15}	S_{16}	S_{17}	S_{18}	S_{19}	S_{20}	S_{21}	S_{22}
Stellung I	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Stellung II																						
Stellung III		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Stellung VI																						

10609

13. Amenit-Nockenschalter-Baukästen

Type F 229
Görler-Schalterbaukasten.
Länge des fertigen Schalters zwischen den Seitenwänden 42 mm.
Inhalt:

4 Federsätze e	4 Streben c
4 Nocken t	2 Seitenwände a
1 Nocke s	2 Federbügel h
1 Nocke r	2 Rastfedern f
1 Nocke q	1 Abschirmwand d
1 Achse b	Distanzrohre

Schrauben und Scheiben
Gewicht: 0,15 kg
Preis RM **3,75**

Type F 231
Görler-Schalterbaukasten.
Länge des fertigen Schalters zwischen den Seitenwänden 126 mm.
Inhalt:

14 Federsätze e	4 Streben c
14 Nocken t	2 Seitenwände a
3 Nocken s	2 Federbügel h
3 Nocken r	2 Rastfedern f
3 Nocken q	4 Abschirmwände d
1 Achse b	Distanzrohre

Schrauben und Scheiben
Gewicht: 0,34 kg
Preis RM **9,—**

Type F 233
Görler-Federsatzpackung.
Inhalt: 5 Federsätze e
Gewicht: 0,02 kg
Preis RM 1,65

Type F 230
Görler-Schalterbaukasten.
Länge des fertigen Schalters zwischen den Seitenwänden 84 mm.
Inhalt:

8 Federsätze e	4 Streben c
8 Nocken t	2 Seitenwände a
2 Nocken s	2 Federbügel h
2 Nocken r	2 Rastfedern f
2 Nocken q	3 Abschirmwände d
1 Achse b	Distanzrohre

Schrauben und Scheiben
Gewicht: 0,21 kg
Preis RM **6,—**

Type F 232
Görler-Schalterbaukasten.
Länge des fertigen Schalters zwischen den Seitenwänden 174 mm.
Inhalt:

20 Federsätze e	4 Streben c
20 Nocken t	2 Seitenwände a
4 Nocken s	2 Federbügel h
4 Nocken r	2 Rastfedern f
4 Nocken q	5 Abschirmwände d
1 Achse b	Distanzrohre

Schrauben und Scheiben
Gewicht: 0,47 kg
Preis RM **12,—**


Type F 234
Görler-Nockenpackung.
Inhalt: 7 Nocken t
1 Nocke r 1 Nocke s 1 Nocke q
Gewicht: 0,02 kg
Preis RM 0,75

Einzelteile für Nockenschalter:

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u

Nocken q—u in Packungen von je 10 St. lieferbar. Preis RM **0,75**

14. Görler-Kleinbauteile



F 1, F 2

Type F 1: Flachkondensator 550 pF. Abmessungen: ⌀ 60 mm, Höhe 8 mm. Gewicht: 0,05 kg
Preis RM **2,10**

Type F 2: Flachkondensator 275 pF. Abmessgn.: ⌀ 60 mm, Höhe 8 mm. Gewicht: 0,05 kg.
Preis RM **2,10**

F 5

Type 5: Knopf zum Flachkondensator (320°). Abmessungen: ⌀ 53 mm, Höhe 25 mm
Gewicht: 0,011 kg Preis RM **—,45**

Type F 8: Amenit-Röhrensockel, 5 polig,
Gewicht: 0,007 kg Gewicht: RM **0,25**

F 8

Type F 9: Amenit-Röhrensockel, 7 polig
Gewicht 0,01 kg Preis RM **0,30**

Type F 28: Amenit-Außenkontaktsockel, 5 polig
Gewicht: 0,01 kg Preis RM **0,30**


F 29

Type F 29: Amenit-Außenkontaktsockel, 8 polig
Gewicht: 0,012 kg Preis RM **0,40**

Type F 30: Achtpoliger Röhrensockel für Stahlröhren. Gewicht: 0,01 kg. Preis RM **0,30**

F 30


Type F 217: Doppeltrimmer 2x10—40 pF.
Abmessungen: 25x40x20 mm
Gewicht: 0,018 kg Preis RM **1,—**



F 217

Type F 218: Vierfachtrimmer 4x10—40 pF
Abmessungen: 50x40x20 mm
Gewicht: 0,04 kg Preis RM **1,80**


Görler-Kleinbauteile



F 83

Type F 83: Blende für magisches Auge


Abmessungen: ⌀ 50 mm, Höhe 15 mm
Gewicht: 0,005 gr Preis RM **0,70**



F 205

Type F 205: Amenit-Schaltbuchse, öffnet beim Einstecken eines Steckers einen Kontakt.


Abmessungen: 25x15x40 mm
Gewicht: 0,008 kg Preis RM **0,60**



Type F 208

Type F 208: Amenit-Flachstecker-Doppelschaltbuchse


Abmessungen: 45x35x45 mm
Schaltbild Nr. 953 (Seite 29) Preis RM **0,90**
Gewicht 0,015 kg



F 215

Type F 215: Amenit-Doppelschaltbuchse mit Einschaltkontakt für Lichtantenne.

Abmessungen: 25x28x40 mm
Schaltbild Nr. 938 (Seite 29) Preis RM **0,65**
Gewicht: 0,01 kg



F 216

Type F 216: Amenit-Doppelbuchse

Abmessungen: 30x11x26 mm
Gewicht: 0,003 kg Preis RM **0,30**

Görler-Kleinbauteile



Type F 140: Görler-Kleinmaterialpackung zur Herstellung der Rahmenantenne f. Baupl. 140 u. 141. Inhalt: 10 Amenitröllchen T 673, 10 Amenitscheiben T 267, 3 Amenit-Anschlußleisten A 4.3, 20 m HF-Litze 30x0,07, 45 m HF-Litze 10x0,07.
Gewicht: 0,06 kg Preis RM **2,10**

F 150


Type F 150: Aluminium-Abschirmhaube, passend für F 42, 141, 143, 144, 145
Abmessungen: 45x55x95 mm
Gewicht: 0,07 kg Preis RM **1,—**



F 80

Type F 80 Verlängerungsachse mit Zubehör.
Abmessungen: ⌀ 6 mm, Länge 60 mm
Gewicht: 0,018 kg Preis RM **0,25**

Type F 6 und F 7: Umschalter zum Umschalten des Gerätes auf Schallplattenwiedergabe.
Abmessungen: 52x42x56 mm. Gewicht: 0,15 kg
Preis RM **2,10** per Stück



F 6, F 7


Federsatz	Netz 1	2	3
Stellung 1			
Stellung 2	•		
Stellung 3	•		
Stellung 4	•	•	•

F 6


Federsatz	1	2	3
Stellung 1			•
Stellung 2			•
Stellung 3			•
Stellung 4	•	•	


F 7


Anschlußplan für F 215



Anschlußplan für F 208







15. Görler-Skalen und Koffergehäuse

Type F 151


Leuchtskala mit genauer Punkteichung
Abmessungen: 260x125x85 mm
Gewicht: 1,085 kg
Preis RM **23,70**

Type F 131

Koffergehäuse für den Einbau transportabler Geräte, passend für Baupl. Nr. 140, 141
Lichtmaße: 350x275x160 mm
Gewicht: 1,8 kg   Preis RM **19,50**

16. Görler-Baupläne für Wechselstrom


Bauplan Nr. 58



Bandfilter-Fernempfänger für Wechselstrom.

3-Röhren-3-Kreis — ohne Fadingautomatik
Wellenbereich: 200-600 m — 800-2000 m
mit Transformer F 132 und F 133
Röhren: 1294, 1284, 374
Netz-Transf. N 103   Gl.-R. 1054 (1064)


Bauplan Nr. 106:



7 Kreis-Wechselstr.-Superhet m. Stahlröhren

Wellenber.: 25-55 m, 200-600 m, 800-2000 m
Röhren: ECH 11, EBF 11, EFM 11, EL 11, AZ 1
Netztransformator: N 303 B


Bauplan Nr. 110



Oktoden-Superhet für Wechselstrom.

4-Röhren-7-Kreis mit Fadingautomatik
Wellenbereich: 20-50 m, 200-600 m, 800-2000 m
mit Transformer F 172, 178
ZF-Transformer: 2 St. F 157 (F 158), 442 kHz
Röhren: AK 2, AF 3, AB 2, AF 3, AL 2
Netz-Transf. 41800 B (Ne 118)   Gl.R. 1054 (1064)


Bauplan Nr. 111



Bandfilter-Fernempfänger für Wechselstrom.

3-Röhren-3-Kreis mit Fadingautomatik und veränderlicher Bandbreite
Wellenbereich: 200-600 m, 800-2000 m
mit Transformer F 141, F 143, F 144
Röhren: AF 3, AB 2, AF 3, AL 1
Netz-Transf. N 104 Gl.-R. 1064


Bauplan Nr. 112



Bezirksempfänger für Wechselstrom.

2-Röhren-Einkreis ohne Fadingautomatik
Wellenbereich: 200-600 m, 800-2000 m
mit Transformer F 141 u. Ant.-Wähler F 116
Röhren: 1284, 164
Netz-Transf. N 45 Gl.-R. 354


Bauplan Nr. 114



Bandfilter-Fernempfänger für Wechselstrom.

3-Röhren-3-Kreis mit Fadingautomatik
Wellenbereich: 200-600 m, 800-2000 m
mit Transformer F 132, F 133
Röhren: AF 3, AB 2, AF 3, AL 1
Netz-Transf. N 104 Gl.-R. 1054 (1064)


Bauplan Nr. 115



Fernempfänger für Wechselstrom.

3-Röhren-2-Kreis mit Fadingautomatik
Wellenbereich: 200-600 m, 800-2000 m
mit Transformer F 141, F 144
Röhren: AH 1, AF 7, AL 4
Netz-Transf. N 103 Gl.-R. 1054 (1064)


Bauplan Nr. 116



Fernempfänger für Wechselstrom.

3-Röhren-2-Kreis mit Fadingautomatik
Wellenbereich: 200-600 m, 800-2000 m
mit Transformer F 160, F 161
Röhren: AH 1, AC 2, AB 2, AL 4
Netz-Transf. N 105 Gl.-R. AZ 1


Bauplan Nr. 117



Bezirks- und Fernempfänger für Wechselstrom.

2-Röhren-1-Kreis-Allwellen-Empfänger
Wellenbereich: 13,8-20 m, 19-26 m, 25-71 m sowie 200-600 m und 800-2000 m
mit Transformer F 270
Röhren: AF 7, AL 4
Netz-Transf. N 104 Gl.-R. AZ 1


Bauplan Nr. 118



Fernempfänger für Wechselstrom.

3-Röhren-2-Kreis-Allwellen-Empfänger
Wellenbereich: 13,8-20 m, 19-26 m, 25-70 m sowie 200-600 m und 800-2000 m
mit Transformer F 270, F 271
Röhren: AF 3, AF 7, AL 4
Netz-Transf. N 104 Gl.-R. AZ 1


Bauplan Nr. 119



Hochleistungs-Superhet für Wechselstrom.

6-Röhren-6-Kreis-Allwellen-Empf.
mit Fadingautomatik u. magischem Auge
Wellenbereich: 13,8-20 m, 19-26 m, 25-71 m
sowie 200-600 m und 800-2000 m
mit Transformer F 270, F 274
ZF-Transformer 2 St. F 159 (468 kHz)
Röhren: AH 1, AC 2, AF 7, ABC 1, AM 2, AD 1
Netz-Transf. N 305 B Gl.-R. AZ 1


Bauplan Nr. 120



Billiger leistungsfähiger Superhet für Wechselstr.

4-Röhren-6-Kreis-Empfänger mit Fadingautomatik
Wellenbereich: 200-600 m, 800-2000 m
mit Transformer F 141, F 145
ZF-Transformer 2 St. F 158
Röhren: AK 2, AF 7, ABC 1, AL 4
Netz-Transf. N 103 B Gl.-R. AL 1

Bauplan Nr. 151




Kurzwellen-Empfänger für Wechselstrom.

3-Röhren-1-Kreis in Widerstandskopplung
Wellenber.: 9-14,5 m, 13,9-23 m, 20-33,5 m,
32,5-54 m, 53-90 m
mit Transformer zum Selbstbau 5 St. F 256
Röhren: 904, 904, 1374 d
Netz-Transf. N 103 B Gl.-R. 1054 (1064)

17. Baupläne für Allstrom


Bauplan Nr. 100



Oktoden-Superhet für Allstrom.

4-Röhren-7-Kreis mit Fadingautomatik
Wellenber.: 20-50 m, 200-600 m, 800-2000 m
mit Transformer F 172, F 178
ZF-Transformer 2 St. F 157 (F 158), 442 kHz
Röhren: CK 1, CF 3, CBC 1, CL 2, Gl.-R. CY 1


Bauplan Nr. 102



Fernempfänger für Allstrom.

3-Röhren-2-Kreis mit Fadingautomatik
Wellenbereich: 200-600 m, 800-2000 m
mit Transformer F 141, F 144
Röhren: CH 1, CF 7, CL 4 Gl.-R. CY 1


Bauplan Nr. 104



Bezirksempfänger für Allstrom.

2-Röhren-Einkreis ohne Fadingautomatik
Wellenbereich: 200-600 m, 800-2000 m
mit Transformer F 160 u. Ant.-Wähler F 116
Röhren: CF 7, CL 4
Netz-Transf. Ne 115 Gl.-R. AZ 1

Bauplan Nr. 105:




Einkreis-Allstrom-Empf. mit „V"-Röhren

Wellenbereich: 200-600 m, 800-2000 m

Röhren: VF 7, VL 4, VY 1

Bauplan Nr. 153




Kurzwellen-Audion-Vorsatz für Allstrom.

kann mit NF-Teil des vorhandenen Empfängers benutzt werden.
Wellenbereich: 9-14 m, 13-23 m, 20-33 m, 32-54 m, 53-90 m
mit Transformer zum Selbstbau **5 St. F 256**

Röhren: CC 2 Gl.-R. CY 1

Bauplan Nr. 154




Kurzwellen-Super-Vorsatz für Allstrom.

passend für jeden Rundfunk-Empfänger
Wellenbereich: 13,9-19,6 m, 19-29,4 m, 29,4-49 m, 49-73 m
mit Transformer zum Selbstbau **8 St. F 256**
ZF-Transf. F 148 (375 kHz)
Röhren: CK 1 Gl.-R. CY 1

18. Baupläne für Batterie


Bauplan Nr. 78



Bandfilter-Fernempfänger für Bateriebetrieb

4-Röhren-3-Kreis — ohne Fadingautomatik
Wellenbereich: 200-600 m — 800-2000 m
mit Transformer F 132 und F 133
Röhren: 094, 084, 034, 164


Bauplan Nr. 130 a



Oktoden-Superhet für Batteriebetrieb.

4-Röhren-7-Kreis mit Fadingautomatik
Wellenbereich: 20-50 m, 200-600, 800-2000 m
mit Transformer F 172, F 178
ZF-Transf. 2 St. F 157 (F 158), 442 kHz
Röhren: KK 2, KF 3, KB 2, KC 1, KL 2


Bauplan Nr. 131



Bezirks-Empfänger für Batteriebetrieb.

3-Röhren-1-Kreis mit Sparschaltung
Wellenbereich: 200-600 m, 800-2000 m
mit Transformer F 141
Röhren: 084, 034, 164


Bauplan Nr. 132 a



Fernempfänger für Batteriebetrieb.

4-Röhren-2-Kreis ohne Fadingautomatik
Wellenbereich: 200-600 m, 800-2000 m
mit Transf. F 141, F 144
Röhren: 094, 084, 034, 164


Bauplan Nr. 133:



Einkreis-Allwellen-Empf. m. Stahlröhren

für Batteriebetrieb in „B"-Verstärkung
Wellenber.: 13,8-71 m, 200-600 m, 800-2000 m
Röhren: EF 12, EBC 11, EDD 11


Bauplan Nr. 140



Koffer-Empfänger für Bezirksempfang.

4-Röhren-2-Kreis mit Rahmenantenne
Wellenbereich: 200-600 m, 800-2000 m
mit Transformer F 144
Röhren: KF 4, KF 4, KC 3, KDD 1


Bauplan Nr. 141



Koffer-Empfänger für Fernempfang


5-Röhren-6-Kreis mit Rahmenantenne
Wellenbereich: 200-600 m, 800-2000 m
mit Oszillator F 145 und ZF-Trafo F 157, F 157
Röhren: KK 2, KF 4, KC 1, KC 3, KDD 1

Bauplan Nr. 152



Kurzwellen-Superhet für Batteriebetrieb

4-Röhren-5-Kreis ohne Fadingautomatik
Wellenbereich: 13,9-19,6 m, 19-29,4 m,
29,4-49 m, 49-73 m
mit Transformer zum Selbstbau 8 St. F 256
ZF-Transformer F 55, F 156 (1600 kHz)
Röhren: KK 2, KF 3, KF 4, KL 1



Alle Bauplane sind zum Preise von RM 0,50 abzügl. 10 % Nachlaß durch den Einzelhandel oder direkt ab Werk zu beziehen.

Für diese Liste gelten die Lieferungsbedingungen der Wirtschaftsgruppe Elektroindustrie!

Durch diese Liste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit!

Preise und Ausführung freibleibend! Aenderungen vorbehalten!

19. Inhaltsverzeichnis.

Type	Gegenstand	Preis	Seite
F 159	Veränderl. ZF-Bandfilter 468 kHz, Bandbreite 4—12 kHz	11,40	12
F 160	HF-Eingangs-Transformer, 200—600 m, 800—2000 m	12,—	6
F 161	HF-Zwischen-Transformer, 200—600 m, 800—2000 m	10,80	6
F 162	Ueberlagerungssieb (9 kHz-Sperre)	3,60	16
F 163	Saugkreis für Zwischenfrequenz, 442 kHz	6,60	20
F 164	Saugkreis für Zwischenfrequenz, 468 kHz	6,60	20
F 167	Zwischenfrequenz-Bandfilter 442 kHz	11,40	12
F 168	Zwischenfrequenz-Bandfilter 468 kHz	11,40	12
F 172	HF-Bandfilter, 20-50, 200-600, 800-2000 m	20,—	4
F 178	Oszillator für 442 kHz ZF, 20-50, 200-600, 800-2000 m	13,50	10
F 201	Spulenbaukasten (Spezial-Mantelkern)	1,95	22
F 202	Spulenbaukasten (Topfkern)	1,95	22
F 204	HF-Litzenpackung	1,50	22
F 205	Amenit-Schaltbuchse	0,60	28
F 206	Einbau-Netzfilter	6,75	21
F 208	Amenit-Flachstecker-Doppelschaltbuchse	0,90	28
F 209	Kurzwellen-Wickelkörper m. Amenal-Abgleichkern	2,80	22
F 210	Einsteck-Sperrkreis, 200-600 m	5,70	18
F 212	Einsteck-Doppel-Sperrkreis, 200-600 m, 800-2000 m	8,40	18
F 215	Amenit-Doppel-Schaltbuchse	0,65	28
F 216	Amenit-Doppelbuchse	0,30	28
F 217	Doppeltrimmer 210—40 pF	1,—	27
F 218	Vierfachtrimmer 4x10—40 pF	1,80	27
F 220	Amenit-Nockenschalter zu Bauplan 132a	3,90	24
F 221	Amenit-Nockenschalter zu Bauplan 111	7,80	24
F 222	Amenit-Nockenschalter zu Bauplan 102	7,20	24
F 223	Amenit-Nockenschalter zu Bauplan 140	3,90	24
F 224	Amenit-Nockenschalter zu Bauplan 153	3,90	25
F 225	Amenit-Nockenschalter, 6 pol.	3,90	25
F 226	Amenit-Nockenschalter zu Bauplan 141	3,50	25
F 227	Amenit-Nockenschalter zu Bauplan 120	7,20	25
F 229	Amenit-Nockenschalterbaukasten, 4 fach	3,75	26
F 230	dto. 8 fach	6,—	26
F 231	dto. 14 fach	9,—	26
F 232	dto. 20 fach	12,—	26
F 233	Federsatz-Packung	1,65	26
F 234	Nockenpackung	0,75	26
F 256	Kurzwellen-Wickelkörper	3,80	22
F 270	Universal-HF-Transformer, 13—20 m, 19-26 m, 25-68 m, 200-600 m, 800-2000 m	22,20	7
F 271	Universal-HF-Transformer, 13—20 m, 19-26 m, 25-68 m, 200-600 m, 800-2000 m	22,20	7
F 274	Oszillator für 468 kHz ZF, 13,5—20 m, 19-26 m, 25-68 m, 200-600 m, 800-2000 m	27,—	10
F 280	Kurzwellenspulensatz, gewickelt, Wellenbereich 13,9—90 m	22,80	22
F 281	Oszillator-Kurzwellenspulensatz, gewickelt, Wellenbereich 13,9—90 m	22,80	22
F 284	Entzerrer-Drossel	6,—	16
AKT 285	Resonanzdrossel für Tonselektion	14,40	16
10608	Spezial-Nockenschalter, 18 teilig	18,—	25
10609	Spezial-Nockenschalter, 22 teilig	20,—	25

Julius Karl Görler, Transformatorenfabrik, Berlin-Charlottenburg 1,
Tegeler Weg 28-33, Fernsprecher: 30 02 26.